SCHEMAT GŁÓWNY ZASILANIA
SCHEMAT TABLICY TG

proj. ZKP
wg. odrębnego opracowania
(zabudować przy istn. zjeździe)







Projektowana tablica bezpiecznikowa TG



Odbiornik:	Główny wyłącznik	Sygnalizacja obecności faz	Okw. ewakuacyjno kierunkowe i awaryjne	Oświetlenie parter komunikacja kl.schodowa	Oświetlenie parter toalety	Oświetlenie parter	Oświetlenie parter magazyn	Oświetlenie parter magazyn	Oświetlenie parter magazyn	Oświetlenie parter magazyn kl.schodowa	Oświetlenie zewnętrzne oprawy gruntowe	Oświetlenie oprawy liniowe LED pod balkonami	Rezerwa	Gn. 230V toaleta damska i męska	Gn. 230V sztania i umywalka męska	Gn. 230V sztania i umywalka damska	Gn. 230V ogólne komunikacja	Gn. 230V ogólne pom.techn.	Zasilanie zestawy ZG2 (2szt.) pom.techn.	Rezerwa	Gn. 230V ogólne magazyn	Gn. 230V ogólne magazyn	Gn. 230V ogólne magazyn	Gn. 230V ogólne magazyn	Rezerwa	Zasilanie zestawy ZG2 (2szt.) magazyn	Zasilanie zestawy ZG2 (2szt.) magazyn	Zasilanie zestawy ZG2 (2szt.) magazyn	Zasilanie zestawy ZG2 (2szt.) magazyn	Zasilanie zestawy ZG2 (1szt.) magazyn	Zasilanie zestawy ZG2 (2szt.) magazyn	Zasilanie zestawy ZG2 (2szt.) magazyn	Zasilanie zestawy ZG2 (2szt.) magazyn	Zasilanie zestawy ZG2 (2szt.) magazyn	Zasilanie zestawy ZG2 (1szt.) magazyn	Rezerwa	Zasilanie szafki wtrysk	Gniazdo remontowe windy	Oświetlenie remontowe windy	Zasilanie urządzenia grzewczo-wentylacyjn.	Zasilanie urządzenia grzewczo-wentylacyjn.	Zasilanie urządzenia grzewczo-wentylacyjn.	Zasilanie urządzenia grzewczo-wentylacyjn.	Zasilanie urządzenia grzewczo-wentylacyjn.
Obwód nr TG/...			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Typ kabla lub przewodu	Proj. wlz	YDY 3x1.5	YDY(3x)1x1.5	YDY(3x)1x1.5	YDY(3x)1x1.5	YDY(3x)1x1.5	YDY(3x)1x1.5	YDY(3x)1x1.5	YDY(3x)1x1.5	YDY(3x)1x1.5	YKY(3x)3x2.5	YDY(3x)1x2.5			YDY(3x)1x2.5	YDY(3x)1x2.5	YDY(3x)1x2.5	YDY(3x)1x2.5	YDY(3x)1x2.5	YDY(3x)1x2.5		YDY(3x)1x2.5	YDY(3x)1x2.5	YDY(3x)1x2.5	YDY(3x)1x2.5		YDY(3x)1x2.5	YDY(3x)1x2.5	YDY(3x)1x2.5	YDY(3x)1x2.5	YDY(3x)1x2.5	YDY(3x)1x2.5	YDY(3x)1x2.5	YDY(3x)1x2.5	YDY(3x)1x2.5		YKY(3x)5x16	YDY(3x)1x2.5	YDY(3x)1x1.5	YDY(3x)1x1.5	YDY(3x)1x1.5	YDY(3x)1x1.5	YDY(3x)1x1.5	YDY(3x)1x1.5
Typ zabezpieczenia	FR303/63A	3x6A	P312B/1030AC FR251/40A	P312B/1030AC	P312B/1030AC	P312B/1030AC	P312B/1030AC	P312B/1030AC	P312B/1030AC	P312B/1030AC	P312B/1030AC	P312B/1030AC	P312B/1030AC	P312B/1030AC	P303/40/30AC			P304/40/30AC			P304/40/30AC	P304/40/30AC			P304/40/30AC	P304/40/30AC					P304/40/30AC				P304/40/30AC			P304/40/30AC						
Stycznik (przekaźnik)		Lampki SVN127										ESC255/30(2)	ESC255/30(2)		S301/B16A	S301/B16A	S301/B16A	S301/B16A	S301/B16A	S301/C16A	S301/B16A	S301/B16A	S301/B16A	S301/B16A	S301/B16A	S301/B16A	S301/C16A	S301/C16A	S301/C16A	S301/C16A	S301/C16A	S301/C16A	S301/C16A	S301/C16A	S301/C16A	S301/C16A	S301/C16A	S301/C16A	S301/G40A	S301/B16A	S301/B16A	S301/B10A	S301/B10A	S301/B10A	S301/B10A	S301/B10A	S301/B10A
												Zegar astron.																																		
Moc			0,05kW	0,4kW	0,3kW	0,4kW	0,4kW	0,5kW	0,4kW	0,4kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW		0,6kW	0,6kW	0,6kW	0,5kW	0,6kW	3,0kW		1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW		3,0kW	3,0kW	3,0kW	3,0kW	3,0kW	1,5kW	3,0kW	3,0kW	3,0kW	3,0kW	1,5kW		18,4kW	0,5kW	0,1kW	0,1kW	0,1kW	0,1kW	0,1kW	0,1kW

Projektowana TG
Rozdzielnica n.t./p.t. IP44
np. FWB63S- 6x3x12



UWAGA!
Obliczeniy dobór zabezpieczeń i przewodów zasilających należy zweryfikować po wyborze konkretnych modelów urządzeń (zgodnie z ich dtr).

Dopuszcza się zastosowanie systemowych rozwiązań innych producentów muszą one jednak posiadać to samo przeznaczenie i parametry techniczne nie gorsze od proponowanych.

Nazwa zadania:	BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W MIEJSCOWOŚCI BĄKOWICE
Adres inwestycji:	działka nr 181/5 m. Bąkowice gm. Bąkowice woj. świętokrzyskie
Temat:	SCHEMAT GŁÓWNY ZASILANIA, SCHEMAT TABLICY TG
Projektował:	mgr inż. Marek Alf — Pr. uprawnień: SWK/0096/PWOK/14 — Podpis:
Sprawdził:	mgr inż. Iwona Sito — Pr. uprawnień: — Podpis:
Sprawdził:	mgr inż. Mateusz Zwoliński — Pr. uprawnień: — Podpis:
Sprawdził:	mgr inż. Mieczysław Suszczyk — Pr. uprawnień: 221/KI/72 — Podpis:
Etap:	PROJEKT BUD.-WYKONAWCZY
Symbol projektu/nr umowy:	PBE/4
Data:	04.2017
Skala:	- - -
	BE-06